



Interruttore con sensore di prossimità IR 12-36V Funzione ON/OFF

Ref. D8001ADC

Interruttore a sensore infrarosso per 12-36V. Sensibile al movimento nelle vicinanze. Perfetto per luci da cucina, mobili, specchi, ecc. L'interruttore si attiva quando una mano passa attraverso l'area di rilevamento e mantiene la funzione fino a quando non rileva di nuovo movimento all'interno della zona di azione. - Alta sensibilità - Intervallo di rilevamento da 1 a 6 cm - Dimensioni: 95 x 37 x 20 mm - Accende/spegne la luce con un semplice movimento



Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Connettività	Mediante cablaggio
Controllo del colore	Monocromo
Dimensioni (mm) LxIxh	95x37x20
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	5 anni
Massima intensità (A)	8A
IP	IP20
Materiale	Plastica
Numero di canali	1
Numero di zone	1
Potenza (W)	96-288 max.
Intervallo di rilevamento (m)	60
Intervallo di temperatura	-20 ~ +50°C
Sensore	Sì

Sistema di controllo	12/24V-CC
Tensione di uscita (V)	0/36V-DC
Tensione Nominale (V)	12/36V-CC
Uso Esterno	Sì, dentro di una scatola stagna
Vita utile (h)	35.000

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



D8001ADC