



Schakelaar met IR naderingssensor 12-36V AAN/UIT-functie

Ref. D8001ADC

Infrarood bewegingssensor schakelaar voor 12-36V. Gevoelig voor nabijheidsbeweging. Perfect voor keukenverlichting, meubels, spiegels, enz. De schakelaar wordt geactiveerd wanneer de hand door het detectiegebied beweegt en behoudt de functie totdat er opnieuw beweging binnen het werkgebied wordt gedetecteerd. - Hoge gevoeligheid - Detectie bereik van 1 tot 6 cm - Afmetingen: 95 x 37 x 20 mm - Zet het licht aan / uit met een simpele beweging



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
Connectiviteit	Via bekabeling
Kleurbeheersing	Monokleurig
Afmetingen (mm) LxIxh	95x37x20
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	5 jaar
Maximale intensiteit (A)	8A
IP	IP20
Materiaal	Kunststof
Aantal kanalen	1
Aantal zones	1
Vermogen (W)	96-288 max.
Detectiebereik (m)	60
Temperatuurbereik	-20 ~ +50°C
Sensor	Ja

Systeem van controle	12/24V-DC
Uitgangsspanning (V)	0/36V-DC
Nominale Spanning (V)	12/36V-DC
Buiten gebruik	Ja, in een waterdichte doos
Houdbaarheid (u)	35000

Product variants

Reference

Attributes



D8001ADC