



Interruptor com sensor de proximidade IR 12-36V Função ON/OFF

Ref. D8001ADC

Interruptor de sensor infravermelho para 12-36V. Sensível a movimentos próximos. Perfeito para luzes de cozinha, móveis, espelhos, etc. O interruptor é ativado quando uma mão passa pela área de detecção e mantém a função até detectar movimento novamente dentro da zona de ação. - Alta sensibilidade - Faixa de detecção de 1 a 6 cm - Dimensões: 95 x 37 x 20 mm - Liga/desliga a luz com um simples movimento



Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Conectividade	Por meio de cabeamento
Controle de cor	Monocor
Dimensões (mm) LxIxh	95x37x20
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	5 anos
Intensidade máxima (A)	8A
IP	IP20
Material	Plástico
Número de canais	1
Número de zonas	1
Potência (W)	96-288 máx.
Faixa de detecção (m)	60
Faixa de temperatura	-20 ~ +50°C
Sensor	Sim

Sistema de controle	12/24V-DC
Tensão de saída (V)	0/36V-DC
Tensão Nominal (V)	12/36V-DC
Uso Exterior	Sim, dentro de caixa estanque
Vida útil (h)	35000

Variantes do produto

Referência

Atributos



D8001ADC