



Slimme dimeschakelaar : Slimme dimmer SONOFF

Ref. SONOFFDIMMER

Dimmer voor lichtsterkte. Dimmer voor gebruik met dimbare LED's tot 150W of tot 200W bij gloeilampen. Regelbaar in 4 niveaus van intensiteit met de RM433 afstandsbediening (niet inbegrepen), aanpasbaar in hogere en lagere helderheidsniveaus met de eWeLink-app. Compatibel met spraakbesturing via Alexa en Google Home. Afstandsbediening van 433MHz niet inbegrepen. Beheer je verlichting vanaf elke locatie met de eWeLink-app. Deel slimme programma's en scènes van dimmers met familieleden. Stel de gewenste helderheid in van 1% tot 100% via het dimgebied in de app of met spraakopdracht; de helderheidsgeheugenfunctie onthoudt en keert terug naar de laatste lichtinstelling wanneer het opnieuw wordt ingeschakeld.



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	62x47x32,5
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Maximale intensiteit (A)	1A
Materiaal	Polycarbonaat
Maximale power (W)	150W
Temperatuurbereik	-0°C~+50°
Systeem van controle	RF; WiFi
Nominale Spanning (V)	100-240V/AC

Product variants

Reference

Attributes

SONOFFDIMMER

