





Silikonstopfen für flexiblen Neonanfang/-ende 4x10mm

Silicone Start-/Endstopfen für individuelle Montagen von flexiblem LED-Neon 4x10mm. Der ursprüngliche Stopfen hat ein Loch von Ø3mm für die Kabeldurchführung. Eine ordnungsgemäße Installation umfasst das Ausfüllen mit thermischem Silikon und die Sicherstellung, dass die Installation vollkommen abgedichtet ist.

Produktdaten	
Tapas (benutzen)	OHNE LOCH ()
Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) Lxlxh	4x10x10
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
Material	Silicon



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



B3328

Tapas (benutzen): OHNE LOCH ()