



## Adattatore per lampadina LED E27 con sensore di movimento PIR a 360° IP20

Ref. S1050

Adattatore per bulbo LED E27 con sensore di movimento PIR integrato e angolo di rilevamento di 360° tramite infrarossi. La soluzione perfetta per controllare in modo efficiente l'attivazione dell'illuminazione semplicemente rilevando il movimento. Nessuna installazione, nessun cablaggio. Riconosce automaticamente giorno e notte (regolabile). E27 230V - Max. 60W Ø56x158mm PIR ∠ 360° ⇔ 0-7m IP20



### Dati del prodotto

Angolo di rilevamento (°)	360
Becco	E27
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Connettività	PIR
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø56x158
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Materiale	Plastica
Orientabile	No
Potenza massima (W)	60
Intervallo di rilevamento (m)	0-7
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione Nominale (V)	230

Uso Esterno

No

### *Varianti di prodotto*

*Riferimento*

*Attributi*

S1050

