



Adapter voor E27 LED lamp met 360° PIR bewegingssensor IP20

Ref. S1050

Adapter voor LED-lamp E27 met geïntegreerde PIR-bewegingssensor en een detectiehoek van 360° via infrarood. De perfecte oplossing om de verlichting efficiënt te laten inschakelen alleen bij detectie van beweging. Geen installatie, geen bedrading. Herkent automatisch dag en nacht (instelbaar). E27 230V - Max. 60W Ø56x158mm PIR ∠ 360° ⇔ 0-7m IP20



Product data

Hoekdetectie (°)	360
Huls	E27
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
Connectiviteit	PIR
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø56x158
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Materiaal	Kunststof
Oorbaar	Nee
Maximale power (W)	60
Detectiebereik (m)	0-7
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	230

Buiten gebruik Nee

Product variants

Reference	Attributes
S1050	