



Détecteur de présence infrarouge 12V 36V IP20

Ref. D8001ADC

Interrupteur de capteur infrarouge pour 12-36V. Sensible aux mouvements à proximité. Parfait pour les lumières de cuisine, les meubles, les miroirs, etc. L'interrupteur s'active lorsqu'une main passe à travers la zone de détection et maintient la fonction jusqu'à ce qu'il détecte à nouveau un mouvement dans la zone d'action. - Haute sensibilité - Plage de détection de 1 à 6 cm - Dimensions : 95 x 37 x 20 mm - Allume/éteint la lumière par un simple mouvement



Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Connectivité	Par câblage
Contrôle de la couleur	Monochrome
Dimensions (mm) LxIxh	95x37x20
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	5 ans
Intensité maximale (A)	8A
IP	IP20
Matériau	Plastique
Nombre de canaux	1
Nombre de zones	1
Puissance (W)	96-288 max.
Plage de détection (m)	60
Plage de température	-20 ~ +50°C
Capteur	Oui

Système de contrôle	12/24V-CC
Tension de sortie (V)	0/36V-CC
Tension Nominale (V)	12/36V-DC
Usage extérieur	Oui, dans une boîte étanche
Durée de vie (h)	35000

Variantes du produit

Référence

Attributs



D8001ADC