



Παροχή ρεύματος 24V DC 6W 0.25A 100-240V

Ref. B1565-6W

Οδηγός μετασχηματιστή σταθερού ρεύματος σε 24V-DC με ισχύ 6W. Πολυλειτουργικός, ανθεκτικός στη σκόνη, ανθεκτικός σε βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση, υπερβολική ισχύ, υπερβολικό ρεύμα και προστασία από υπερθέρμανση. Χρησιμοποιείται ευρέως σε ταινίες LED 24V-DC ή σε ηλεκτρονικές συσκευές 24V DC. Τροφοδοσία σχεδιασμένη αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, με σταθερή έξοδο τάσης. Ο ηλεκτρονικός προστατευτικός κύκλος της τροφοδοσίας αποσυνδέεται σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή υπέρτασης στο δευτερεύον κύκλωμα, καθώς και σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Αφού επιλυθούν οι βλάβες, η τροφοδοσία LED επαναφέρεται αυτόματα για να συνεχίσει τη λειτουργία της. Είσοδος 100-240V και σταθερή τάση εξόδου 24V-DC 0.25A.

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	55x40x20χιλιόστά
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.6
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A)	0.25
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Πλαστικό

Ικανότητα (W)	6
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Έξοδος τάσης (V)	24V
Ονομαστική Τάση (V)	100 - 240V AC
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1565-6W

