



Bombilla LED AR111 12W regulable - 24° - Driver externo - 1500lm

Bombilla AR111 LED 12W Dimable con driver externo, ideal para reemplazar halógenas QR111 de hasta 96W. Ofrece alta eficiencia, bajo consumo energético y regulación de intensidad lumínica. Incluye chip LED EPISTAR SMD2835, con un ángulo de apertura de 24° y 1500 lúmenes. 12W 230V 24° IP44

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K
Ángulo de apertura (°)	24
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	E
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	111x40
Dimmable	Sí
Driver	Externo
Eficiencia (Lm/w)	77
Factor de potencia (cosφ)	0.9
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumens (Lm)	1500
Material	Aluminio
Material difusor	Plástico
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	175-265V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco neutro



Uso Exterior	No
Vida útil (h)	35000

Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1008-D-BC

T° de luz: 3000°K



B1008-D-BN

T° de luz: 4000°K

