



IR-inbouwschakelaar voor behuizingen - 12/24V-DC- IP20

Ref. S1200

Inbouw infraroodbeweging sensor, speciaal aanbevolen voor kasten. Wordt geactiveerd bij het openen van de deur en gaat uit bij het sluiten. Het biedt twee modi: deurbewakingsmodus (detecteert bewegingen binnen een bereik van 5 cm) en aanraakmodus (vereist bijna direct contact om te activeren). Aanpasbaar via de linker zijcontroller. Maximale belasting bij 12V-DC: 24W max. Maximale belasting bij 24V-DC: 48W max. 9,5/30V-DC 24/48W max. Ø17x53mm ≈ 14x9x50 ∠ 100° ⇔ 4mm - 5cm IP20



Product data

Hoekdetectie (°)	100
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
Connectiviteit	IR
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø17x53
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Maximale intensiteit (A)	2
IP	IP20
Materiaal	Kunststof
Montage	Oppervlak
Oorbaar	Nee
Maximale power (W)	24/48
Detectiebereik (m)	4mm-5cm
Temperatuurbereik	-0°C ~ +30°C
Nominale Spanning (V)	9,5/30V-DC

Buiten gebruik Nee

Product variants

Reference	Attributes
S1200	