



Portalámparas para bombilla LED E27 con sensor de movimiento PIR 180° IP44

Ref. S1051

Portalámparas direccional para bombilla LED E27 con sensor de movimiento PIR incorporado. De fácil instalación, convierte tus puntos de luz en lámparas eficientes que se activen únicamente al detectar movimiento. El sensor PIR permite distinguir entre día y noche, actuando únicamente cuando se desee, según la configuración elegida. Perfecto para zonas de paso esporádico. Protección IP44, puede instalarse en baños, zonas húmedas y exteriores cubiertos. E27 230V - Máx. 150W Ø113x143mm ⇔ 0-12m ∠ 180° IP44



Datos del producto

Angulo detección (°)	180
Casquillo	E27
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø113x143
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP44
Material	Plástico
Montaje	Superficie
Orientable	Sí
Potencia máxima (W)	150
Rango detección (m)	0-12
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	230

Uso Exterior

Si

Variantes de producto

Referencia

Atributos

S1051

