



## Interrupteur IR avec détecteur de mouvement 12-36V IP20

### Ref. SR-8001BDC

Interrupteur IR avec capteur de proximité d'objet, spécialement conçu pour les portes de meubles / armoires. L'interrupteur active le circuit s'il ne détecte pas de proximité (porte ouverte), et il s'éteint lorsqu'il détecte l'objet dans la zone d'action (porte fermée). - Haute sensibilité - Plage de détection de 1 à 6 cm - 12-36V - Idéal pour le mobilier de cuisine, les armoires, les miroirs... - Dimensions : 95 x 37 x 20 mm - Tête de capteur stable et de haute qualité



### Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Connectivité	Par câblage
Contrôle de la couleur	Monochrome
Dimensions (mm) LxIxh	95x37x20
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	5 ans
IP	IP20
Matériau	Plastique
Puissance (W)	96-288 max.
Plage de détection (m)	60
Plage de température	-20 ~ +50°C
Capteur	Oui
Système de contrôle	12/24V-CC
Tension de sortie (V)	0/36V-CC
Tension Nominale (V)	12/36V-DC

---

Usage extérieur	Oui, dans une boîte étanche
Durée de vie (h)	35000

---

### *Variantes du produit*

*Référence*

*Attributs*



SR-8001BDC

---