




Function Introduction



Pair with RF receiver (Method 2)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
Power of and power on the receiver
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4) e.g. 1 twice, then press and hold it continuously and quickly within 10 seconds, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

Έλεγχος ροοστάτη αφής CCT RF για φωτισμό LED έως 4 ζώνες - SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2819S-CCT

Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας χρώματος για LED SR-2819S-CCT είναι ένας τηλεχειριστήρας που προσφέρει γρήγορες και ακριβείς ρυθμίσεις στη θερμοκρασία χρώματος και ανεξάρτητη ρύθμιση φωτεινότητας για κάθε λευκό. Σχεδιασμένος με έναν τροχό χρώματος αφής, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας χρώματος μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία χρώματος για φυσικό λευκό, ζεστό λευκό και ψυχρό λευκό LED.


Pair with RF receiver (Method 1)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
Click the "Learning Key" button on RF receiver or re-power on the receiver three times continuously to set it into pairing status.
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4) e.g.
- Step 5:**
Touch the color wheel, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Έλεγχος χρώματος	KCC
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	120X55X17χιλιοστά
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Πλαστικό
Πεδίο ανίχνευσης (μ)	25000
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	4,5V/ΔΕ
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	35000



Product variants

Reference

Attributes

SR-2819S-CCT

