



Podtynkowy czujnik ruchu 360° IP20

Ref. S1120

Czujnik ruchu wpuszczany, składa się z detektora podczerwieni IR o wysokiej czułości w zintegrowanym układzie, z zakresem 360° i prędkością wykrywania ruchu wynoszącą 0,6-1,5 metra na sekundę. 230V prądu zmiennego 1200W (żarówkowy) 300W (LED) Ø76x76mm ≈ Ø62 ∠ 360° ⇔ 0-6m PIR IP20



Product data

Kąt detekcji (°)	360
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Łączność	PIR
Wymiary (mm) LxIxH	Ø76x76
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Materiał	Plastik
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Waga (g)	150
Zakres detekcji (m)	0-6
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230

Użycie zewnętrzne	Nie
-------------------	-----

Product variants

Reference

Attributes

S1120

